

Tabel 6.1 Onderhoudsinterval componenten noodverlichting (ISSO-publicatie 79 herziene versie 2010)

Onderdeel		Controle	Vervangen preventief	Opmerkingen
Armatuur		Visueel/werking	16e jaar na plaatsing / ingebruikname	Raadpleeg fabrikant
Lichtbron (bij continu gebruik)	FL Fluorescentie 8W	Werking	1 jaar na plaatsing / in gebruik	Raadpleeg fabrikant
	Compact fluorescentie	Werking	1 jaar na plaatsing / in gebruik	Raadpleeg fabrikant
	LED	Werking	8 jaar na plaatsing / in gebruik	Raadpleeg fabrikant
Lichtbron (1 uur gebruik p/j)	FL Fluorescentie 8W	Werking	4-5 jaar na plaatsing / in gebruik	gelijk met accu
	Compact fluorescentie	Werking	4-5 jaar na plaatsing / in gebruik	gelijk met accu
	LED	Werking	16 jaar na plaatsing / in gebruik	Zie armatuur
Batterij in armatuur (decentraal)		Werking	4 jaar na productie batterij	Raadpleeg fabrikant
Batterij in voedingskast (centraal)		Werking	4 of 10 jaar na productie batterij	Raadpleeg fabrikant
Electronica (VSA/LED)		Werking	8 jaar na plaatsing / in gebruik	8 jaar na plaatsing / in gebruik